

# FICHE TECHNIQUE SIERRA WIRELESS

L'équipement **SIERRA WIRELESS Airlink LX40** se compose d'un **routeur sans fil avec modem intégré** qui peut connecter jusqu'à 5 appareils à Internet. Ce dernier possède également un port Ethernet. Il fonctionne avec une carte SIM. Grâce à la connexion 4G LTE, vous pourrez transporter votre routeur et vous connecter n'importe où, comme bon vous semble.

## CARACTERISTIQUES

- Comprend 1 câble Ethernet, 1 alimentation, 2 antennes LTE
- Interfaces physiques : 1 Port Gigabit RJ-45 Ethernet, 1 Port USB 2.0, 2 connectiques antennes SMA (cellular, diversity), 1 connectique antenne RP SMA (1x1 MIMO Wi-Fi)
- Point d'accès 4G
- LED d'indication des données : alimentation, niveau de réception, flux de données et connectivité
- Bandes de fréquences 4G : 700 (B28) / 800 (B20) / 900 (B8) / 1800 (B3) / 2100 (B1) / 2600 (B7) MHz
- Bandes de fréquences 3G : 900 (B8) / 2100 (B1) MHz
- Protocole : LTE Cat 4
- Jusqu'à 150 Mbit/s en liaison descendante et 50 Mbit/s en liaison montante
- DNS dynamique : met à jour le DNS automatiquement
- Serveur DHCP : supporte des adresses IP fixes et dynamiques
- VLAN
- PPPoE
- Connexion recommandée : Jusqu'à 5 équipements compatibles
- Compatible avec tout système d'exploitation : Windows, MacOS, Android, iOS, Linux...
- Dimensions (L x H x P) : 11,1 cm X 7,9 cm X 2,5 cm



## Contactez-nous

### AIRMOB

36 rue d'Aubuisson, 31000 Toulouse - 05 82 99 31 31 - [contact@airmob.net](mailto:contact@airmob.net) - [www.airmob.net](http://www.airmob.net)

SAS au capital de 122 000€ - SIRET : 823 064 704 00047 - TVA intracommunautaire : FR 51823064704